



## Hertek signaalkabel

De Hertek signaalkabel (ofwel luskabel) garandeert u een betrouwbare en snelle signaaloverdracht. De Hertek signaalkabel is toepasbaar voor diverse merken brandmeldsystemen.

- Op haspel (250 m)
- Conform CPR-B of CPR-D classificatie
- Halogeenvrij (CPR-B kabel)
- Moeilijk brandbaar

## Specificaties

Hertek signaalkabel rood  
1x2x1,0 mm<sup>2</sup>  
CPR-B2ca  
BKA001B

Hertek signaalkabel rood  
1x2x1,0 mm<sup>2</sup>  
CPR-Dca-s2  
BKA001D2

Hertek signaalkabel rood  
1x2x1,5 mm<sup>2</sup>  
CPR-B2ca  
BKA002B

Hertek signaalkabel rood  
1x2x0,8 mm  
CPR-B2ca  
BKA005B

Productafmetingen en omgevingslimieten				
Diameter (+/-)	6,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	5,0 mm
Lengte	250 m	250 m	250 m	250 m
Min. aantal slagen per meter	7	7	7	7
Aantal aders	1x2	1x2	1x2	1x2
Aderoppervlakte	1,0 mm <sup>2</sup>	1,0 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	0,5 mm <sup>2</sup>

Mechanische eigenschappen				
Kabeltype	Brandmeldkabel	Brandmeldkabel	Brandmeldkabel	Brandmeldkabel
Kleur	Rood	Rood	Rood	Rood
Afgeschermd	Nee	Nee	Nee	Nee
Levering op	Haspel	Haspel	Haspel	Haspel

Overige eigenschappen				
Prestatieverklaring (DoP)	40120B-2/ 1013092	90201D-03/ 1013026	40120B-2/ 1013093	90201D-01/ 1013094
Garantie (jaar)	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar





## Hertek functiebehoud kabel

Bij brand moet u vertrouwen op uw systemen. De Hertek functiebehoudkabel garandeert zijn functiebehoud voor minimaal 30 minuten (E30).

- Halogeenvrij
- Getest volgens DIN4102 deel 12 en NEN-EN 50200
- Functiebehoud E30
- Collectieve aluminium afscherming

### Specificaties

Functiebehoud kabel  
1x2x0,8+0,8 mm  
100 m  
KAB208100

Functiebehoud kabel  
1x2x1,5mm<sup>2</sup> +0,8 mm  
100 m  
KAB215100

Functiebehoud kabel  
2x2x0,8+0,8 mm  
100 m  
KAB408100

Functiebehoud kabel  
2x2x0,8+0,8 mm  
500 m  
KAB408500

Productafmetingen en omgevingslimieten				
Diameter (+/-)	7,0 mm	8,1 mm	9,0 mm	7,0 mm
Lengte	100 m	100 m	100 m	500 m
Min. aantal slagen per meter	7	7	7	7
Aantal aders	1x2	1x2	2x2	2x2
Aderoppervlakte	0,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	0,5 mm <sup>2</sup>	0,5 mm <sup>2</sup>

Mechanische eigenschappen				
Kabeltype	Functiebehoud brandmeldkabel	Functiebehoud brandmeldkabel	Functiebehoud brandmeldkabel	Functiebehoud brandmeldkabel
Kleur	Rood	Rood	Rood	Rood
Afgeschermd	Ja	Ja	Ja	Ja
Levering op	Ring	Ring	Ring	Haspel

Overige eigenschappen				
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar





### Hertek Penta netwerkkabel

De Hertek Penta netwerkkabel is een afgeschermd netwerk kabel en voorkomt interferentie van andere kabels (bijvoorbeeld stroom- en coax kabels). Deze kabel legt u probleemloos langs bestaande kabels en is geschikt voor de Penta brandmeldcentrale.

- Moeilijk brandbaar
- Verkrijgbaar 250 m
- Conform CPR-B (halogeen vrij) classificering
- Collectieve aluminium afscherming voorkomt interferentie van andere aanwezige kabels

### Specificaties

Hertek Penta netwerkkabel rood  
1x2x1,0 mm<sup>2</sup> +0,8 mm CPR-B2ca

BKA003B

#### Productafmetingen en omgevingslimieten

Diameter (+/-)	6,0 mm
Lengte op haspel	250 m
Min. aantal slagen per meter	7
Aantal aders	1x2
Aderoppervlakte	1,0 mm <sup>2</sup>

#### Mechanische eigenschappen

Kabeltype	Brandmeldnetwerkkabel
Kleur	Rood
Afgeschermd	Ja
Levering op	Haspel

#### Overige eigenschappen

Prestatieverklaring (DoP)	4024B-03/ 1013099
Garantie	1 jaar

