


PENN Module

Met de PENN module koppelt u randapparatuur (zonder een extra brandmeldpaneel) in het brandmeldnetwerk, precies waar nodig. Uitermate flexibel en configureerbaar, onmisbaar bij geavanceerde brandmeldnetwerken.

- Voeg snel en makkelijk meer dan 6000 randapparaten toe aan het brandmeldnetwerk
- Uitgebreide in- en uitvoeropties, bijna overal op het netwerk
- Maximaal 32 periferiekaarten per PENN-kaart
- Reduceer kosten en stringen door in- en uitgangen rechtstreeks op het netwerk aan te sluiten
- Ook verkrijgbaar in behuizing met voeding (BIC259), behuizing met vrij configureerbare 16/48 kaart voor bijv. ontruimingsalarmering (BIC256) of met behuizing (BIC255).



PENN module
BIC266

Voeding	
Ruststroom centrale	0.090 A
Voedingsbron	Extern
Alarmstroom centrale	N.v.t.
Aantal voedingsingangen	2
Spanning nominaal	24 VDC
Spanning	15 tot 30 VDC

Bewaakte ingangen	
Aantal bewaakte ingangen	1
Vrij programmeerbaar	Ja
Type contact	Potentiaalvrij wisselcontact

Overige aansluitingen	
PentaNet	Ja
RS232	Ja
USB (type B)	Ja
LED expansionbus	Ja
Periferiebus	Ja



PENN module BIC266

Programmering	
Max. aantal zones	200
Hoogste zone nummer	2000
Max. aantal netwerkzones	2000
Max. aantal input en output points	1000
Aantal tijd klokken	10
Aantal wachtwoorden	12
Aantal ringing styles	40
Max. aantal output groups	200
Max. aantal cause & effect regels	1150
Max. aantal events	250
Max. aantal logische statements	100
Max. aantal logica regels	500
Max. aantal sectoren	200

Mechanische specificaties	
Bedrijfstemperatuur	-5 tot 49 °C
Rel. luchtvochtigheid (zonder condensatie)	0 tot 95 %
Afmetingen (hxbxd)	170x127x25 mm

Overige specificaties	
Goedgekeurd volgens	-
Certificaat	2809-CPR-E0013
Garantie	3 jaar

Opties en Accessoires	
BIC255	PENN module met behuizing
BIC256	PENN module met behuizing en 16/48 kaart
BIC259	PENN module met behuizing en voeding
BIC252	16 toetsen / 48 LED-kaart
BIC263	16 in / 48 uit kaart
BIC345	Penta 5000 / 6000 10-relaiskaart
BIC233	Penta 5000 / 6000 interne printer
BIC260	Penta 5000 / 6000 8-groepenkaart
BIC261	Penta 5000 / 6000 10-ingangenkaart
BIC325	Penta ESPA 4.4.4 kaart
BIC281	Penta 5000 / 6000 SMC LED paneel
BIC283	Penta 5000 / 6000 SMC LED paneel RD/GL/GRN

